GX-4C2CI-BP-00

Galaxia



GX-4C2CI-BP-00 è dotato di un connettore di ingresso coassiale RF (F femmina) e due slot Common Interface PCMCIA. Il modulo è in grado di sintonizzare fino a **quattro multiplex QAM digitali DVB-C**, decodificare i programmi criptati tramite le opportune CAM e Smart Card inseribili negli slot C.I. e condividere i contenuti tramite il back panel dello chassis **GALAXIA**.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di ingresso **(F Femmina)**
- Sintonizza fino a 4 multiplex **DVB-C (Annex A/C)**
- 2 slot **PCMCIA Common Interface** in grado di decodificare i programmi provenienti da uno qualsiasi dei 4 tuner QAM a bordo del modulo
- **Modulo inseribile "a caldo"**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite interfaccia web HTML

GX-4C2CI-BP-00		
Codice		287644
ingressi		
Ingressi		1 (4 Tuners QAM)
Tipo ingressi		4 multiplex QAM tramite un connettore F-femmina
Livello ingresso	dBµV	40-80
Demodulatori		DVB-C: 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Frequenza d'ingresso	MHz	47-862
Modulazione DVB-C		
Symbol rate	kSYM/s	3600 - 6952
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	9.5
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169)
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		EN 55032: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55035:2017