# Scheda tecnica del prodotto
WAN6011BG



WAN6011BG

**Radio touch DAB+, A.x/C.x, nero lucido**

## Caratteristiche tecniche

### Condizioni di impiego

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |

### Frequenza

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Radiofrequenza di ricezione | 87,5 - 108,0 MHz |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore | Nero notte |
| Codice RAL | 9005 |
| Finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

### Serie

| | |
|---|---|
| Altezza | 70,80 mm |
| Larghezza | 70,80 mm |
| Profondità | 46,50 mm |
| Profondità di installazione | 33 mm |

### Connettività

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |

### Connessione

| | |
|---|---|
| Sezione altoparlante | 1 - 1 $mm^2$ |
| Sezione del cavo | 2,50 - 2,50 $mm^2$ |

### Funzioni

| | |
|---|---|
| Orologio con sistema DCF integrato | Sì |
| Bluetooth | No |

### Spazio

| | |
|---|---|
| Numero di slots di memoria | 16 |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |

### Testo

| | |
|---|---|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Derivazione | Con 2 collegamenti altoparlante |
| Tipo di montaggio | Fissaggio a vite tramite piastra di supporto<br>Installaizone singola e combinata |
| Funzione | Sveglia con funzione snooze<br>Sveglia<br>Conto alla rovescia<br>Regolazione volume |
| Ingresso unità di estensione | Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto |

### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |

### Illustrazioni | Disegni












