Scheda dati | Codice articolo: 209-190

Separatore per applicazioni Ex e/Ex i; spessore 3 mm; larghezza 90 mm; arancione

https://www.wago.com/209-190



Colore: arancione

Dati geometrici

Larghezza	3 mm / 0.118 pollici
Altezza	90 mm / 3.543 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.296 MJ
Peso	9,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332241311
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-190

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	

Bid Text

209-190	19.02.2019	xml 2.52 KB
209-190	04.01.2018	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-190

CAE data


EPLAN Data Portal 209-190

WSCAD Universe 209-190

ZUKEN Portal 209-190


Note di installazione

Applicazione Ex



Divisorio per applicazioni Ex e/Ex i
In conformità alla norma EN 50020, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 mm tra le parti sotto tensione dei circuiti Ex-e ed Ex-i. L'utilizzo di separatori Ex-e/Ex-i è una soluzione salvaspazio quando sono montati morsetti Ex-e ed Ex-i su una guida DIN.
Per le serie da 279 a 282:
209-190 per morsetti per 2 conduttori
209-191 per morsetti per 2, 3, 4 conduttori

Applicazione Ex



Una piastrina di separazione è posizionata tra la morsettiera Ex-e II e Ex-i.
Piastra terminale
Morsetti per circuiti stampati per ambienti Ex e II
Divisorio per applicazioni Ex e/Ex i
Piastra terminale
Morsetti Ex i
In conformità alla norma EN 50020, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 mm tra le parti sotto tensione dei circuiti Ex-e ed Ex-i. L'utilizzo di separatori Ex-e/Ex-i è una soluzione salvaspazio quando sono montati morsetti Ex-e ed Ex-i su una guida DIN.

Sicurezza



Morsettiera Ex e II/Ex i
Nota:
Il piedino movibile dei morsetti e delle piastre intermedie deve essere rivolto nella stessa direzione.