
PRI00

Prese rotonde TV SAT



Presa rotonda da incasso terminale; 2 uscite demiscelate IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

Caratteristiche tecniche

- Permette di **separare i segnali SAT e TV combinati** in ingresso su 2 connettori distinti in uscita.
- È previsto il **passaggio della corrente** tra il connettore IEC maschio (SAT) e il morsetto d'ingresso.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Facile e veloce da installare.
- **Disponibile adattatore** copri presa (PL2).

PRI00		
Codice		280730
Tipo presa		Terminale
SAT		
Banda passante SAT	MHz	950-2300
TV		
Connettore TV		IEC femmina
Perdita passaggio TV	dB	1.5
Caratteristiche generali		
Perdita derivata	dB	-
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978015801
Dimensioni imballo	mm	80 x 80 x 40
Dimensioni prodotto	mm	76 x 76 x 32
Peso lordo singolo	kg	0.12