

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 0,25 mm², saldato, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1444694
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABQCHB
Codice prodotto	ABQCHB
GTIN	4046356567435
Peso per pezzo (confezione inclusa)	67,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	65,322 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna
Note generali	Tipo di connessione dei contatti connessione a crimpare

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M16 x 1,5
-------------------	--------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Segnale
Numero uscite cavi	1
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Indicazioni materiale

Materiale Massa di tenuta	PUR (saldato)
---------------------------	---------------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
Sezione delle linee	0,25 mm²
Linea segnale AWG	24

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Grado di protezione	IP67 (nello stato installato)
	IP65 (nello stato installato)
	IP65/IP67
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

	cULus Recognized			
	ID omologazione: E221474-20140616			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore



1444694

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1444694>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2194853c-fa6d-4315-8e8a-1efbf5a50722

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com