WR36DA

Avvitatore ad impulsi 3/4" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo come un modello equivalente a filo, ma molto più maneggevole e che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura, e perciò la coppia di serraggio giusta per ogni tipo di dado e bullone. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step

- Altissima coppia di serraggio: nominale 1.100Nm (di rottura 1.800Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Nuovissimo sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

Modalità	**Velocità a vuoto**	**Impulsi a pieno carico**
Low 1	0 ~ 600 giri/min	0 ~ 1.200 n°/min
Low 2	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.800 n°/min
Medium	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 2.300 n°/min
High	0 ~ 1.500 giri/min	0 ~ 2.900 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard | Alta resistenza	M12 ~ M30 | M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con foro passante ed anello di tenuta
Coppia serraggio massima	1.100 Nm
Lunghezza	221 mm
Altezza	290 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo	WR36DAW2
Codice EAN	4966376323609
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-

powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.